



Přijímač RX4k EVS průmyslový 433,92 MHz

Víceúčelový 4 kanálový bezdrátový přijímač dálkového ovládání RX4k EVS code.

Použití:

- Ovládání řídicích jednotek elektrických pohonů
- Osvětlení signalizace
- Informativní přenos a kontrola logických stavů na dálku
- Pro manipulační systémy, čela nákladních aut, vysokozdvizné vozíky a manipulační skladovou techniku

Technický popis:

Frekvence	433,92MHz
Napájení	12 – 24V DC
Počet kanálů	4 výstupy C - NO - NC
Výstup	Relé 10A max.
Paměť	20 účastníků
Dosah	Se standartní anténou do 50m ve volném prostoru, s magnetickou anténou až 200m.
Logika spínání	Impulsní (po dobu stisknutí tlačítka na vysílači je relé sepnuto. Spínací (stiskem tlačítka na vysílači relé sepne – dalším stiskem tlačítka relé rozezne) Přepínací (stiskem tlačítka na vysílači relé sepne a jiným tlačítkem rozezne)
Velikost krabičky	Š. 100mm - d. 80mm - v. 23mm
Klidový odběr	5mA

Učení ovladače do paměti přijímače:

Stiskněte tlačítko na ovladači a držte, následně stiskněte krátce 1x tlačítko na přijímači červená LED 1x blikne, poté 4x blikne a rozsvítí se a sepne relé. Tím je ovladač zapsán v paměti přijímače a je zvolena funkce tlačítko.

Při učení ovladače na přijímači stisknete:

1x TLAČÍTKO po dobu sepnutí tlačítka na ovladači je relé sepnuto.

2x SPÍNACÍ krátkým stiskem tlačítka na ovladači sepne, dalším stiskem stejného tlačítka vypne.

3x PŘEPÍNACÍ krátkým stiskem tlačítka na ovladači sepne, dalším stiskem jiného tlačítka přepne.

4x 1tlačítko - vypni, 2tlačítko - přepni a zpět. 3a4 tlačítko – impulsní.

5x 1a2 tlačítko – zapni, dalším stiskem vypni. 3a4 tlačítko - impulsní

Mazání ovladače z paměti přijímače:

Pokud potřebujete vymazat celou paměť, stiskněte tlačítko na přijímači a držte 5 sec., červená LED 8x zabliká a celá paměť je vymazána.

Upozornění:

Před zapojením změřte napájecí napětí zdroje a ověřte maximální spínaný proud a napětí spotřebiče !

Pokud potřebujete dosáhnout maximálního stabilního dosahu používejte externí stíněnou magnetickou anténu.

K přijímač lze použít různé typy ovladačů, které mají s výsuvnou anténou několikanásobně zvýšený dosah oproti klíčkám.

Likvidace:

Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému. Výrobce má uzavřené smlouvy se společností ASEKOL a RETELA s.r.o. a plní povinnosti a využití odpadu.

Bližší informace o likvidaci obdržíte u ASEKOL a RETELA s.r.o. nebo u organizace hospodaření s odpadem ve Vašem okolí. V zájmu životního prostředí odevzdejte ve sběrně odpadů.

